

BP1730

Lithium-Ion Battery Pack

Säkerhetsinformation

Gå till www.fluke.com och registrera din produkt, hämta handböcker och få mer information.

Rubriken **Varning** anger förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren. Rubriken **Försiktighet** identifierar förhållanden och åtgärder som kan orsaka skador på Produkten eller den utrustning som testas.

VARNING

För att förhindra elektrisk stöt, brand eller personskada ska endast Fluke 1730 Energy Logger användas för att ladda batteriet.

Försiktighet

För att undvika minskning av batteriets kapacitet ska det laddas minst två gånger om året.

Batterietpaketet Fluke BP1730 har testats i enlighet med:

- Testerna i UN Manual of Tests and Criteria Part III Subsection 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.3) – mer allmänt känt som UN T1..T8 – och har befunnits överensstämma med angivna kriterier
- IEC62133

Säker förvaring

- Ta inte bort batteripacket från den ursprungliga förpackningen förrän det ska användas.
- Förvara batteripacket oåtkomligt för barn och djur.

⚠⚠ VARNING

För att undvika risk för elektrisk stöt, brand och personskador:

- **Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.**
- **Använd endast Produkten enligt instruktionerna, annars kan produktskyddet förstöras.**
- **Läs alla instruktioner noga.**
- **Ladda batteriet endast när det sitter i Fluke 1730 Energi Logger.**
- **Använd inte Produkten i närheten av explosiv gas, ånga eller i fuktiga eller våta miljöer.**
- **Undersök höljet innan produkten används. Kontrollera om det finns sprickor eller om plastbitar saknas. Undersök noggrant isoleringen runt kontakterna.**
- **Batterier innehåller farliga kemikalier som kan orsaka brännskador eller explodera. Om du utsätts för kemikalier, se till att rengöra området med vatten och sök läkarhjälp.**
- **Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid, eller om den ska förvaras i temperaturer som överstiger 50 °C. Om batterierna inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.**
- **Kortslut inte batteriterminalerna.**
- **Ta inte isär och krossa inte battericeller och batteripaket.**
- **Placera inte battericeller och batteripaket nära värmekällor eller eld. Placera inte i solljus.**
- **Ladda inte batteripacket kontinuerligt när det inte används.**
- **Utsätt inte batteripacket för mekaniska stötar.**
- **Öppna inte batteripacket. Det finns inga delar i instrumentet som användaren kan åtgärda.**
- **Se produktmanualen för instruktioner om laddning av batteripacket.**
- **Transportera inte skadade batteripack med flyg.**

Säker kassering

- Ett förbrukat batteripack ska kasseras på korrekt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Korrekt kassering: släng inte batteripacket bland osorterade hushållssopor. Gå till Flukes webbsida för information om återvinning.
- Kassera batteriet i urladdat tillstånd och täck över batteripolerna med isoleringstejp.

Säkerhetspecifikationer

Överensstämmer med UN 38.3

Batterityp Li-ion 3,7 V 2 500 mAh, 9,25 Wh

Temperatur

Användning -20 °C till 50 °C
(-4 °F till 122 °F)











Förvaring -20 °C till 50 °C
(-4 °F till 122 °F)

Laddning 0 °C till 40 °C
(32 °F till 104 °F)

Urladdning -20 °C till 50 °C
(-4 °F till 122 °F)

Följande tabell är en förteckning över de symboler som används på produkten och i detta dokument.

Symboler

Symbol	Innebörd
	Fara. Viktig information. Se handboken.
	Farlig spänning
	Dubbel isolering
	Batteri
CAT II	Mätkategori II kan användas för test- och mätkretsar anslutna direkt till användningsplatser (vägguttag och liknande platser) för NÄT-installationen med låg spänning.
CAT III	Mätkategori III kan användas för test- och mätkretsar anslutna till distributionsdelen av byggnadens NÄT-installation med låg spänning.
CAT IV	Mätkategori IV kan användas för test- och mätkretsar anslutna till källan för byggnadens MAINS-installation med låg spänning.
	Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.
	Uppfyller relevanta nordamerikanska säkerhetsstandarder.
	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
	Uppfyller relevanta australiensiska EMC-krav.
 Li-ion	Produkten innehåller ett litiumjonbatteri. Kasta det inte tillsammans med vanligt avfall. Begagnade batterier skall lämnas in på ett inlämningsställe för batterier i enlighet med lokala förordningar. Kontakta ditt auktoriserade Fluke Servicecenter för information om återvinning.
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE Directive (2002/96/EC). Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE Directive Annex I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 "Monitoring and Control Instrumentation" (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor. Gå till Flukes webbsida för information om återvinning.

BEGRÄNSAD GARANTI OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

Denna Fluke-produkt garanteras vara fri från felaktigheter i material och utförande i ett år från inköpsdatum. Denna garanti innefattar inte säkringar och engångsbatterier, och inte heller skador som uppkommer som en följd av olyckshändelser, försummelse, felaktig användning, ändring, nedsmutsning eller onormala förhållanden eller onormal hantering. Återförsäljare har ej rätt att lämna några ytterligare garantier å Flukes vägnar. För att få garantiservice kontaktar du närmaste Fluke-auktoriserade serviceverkstad för returillstånd och skickar sedan produkten till serviceverkstaden ifråga med en beskrivning av de problem som föreligger.

DENNA GARANTI UTGÖR DIN ENDA GOTTGÖRELSE. INGA ANDRA GARANTIER, EXEMPELVIS MED AVSEENDE PÅ LÄMPLIGHET FÖR EN VISS ANVÄNDNING, ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. FLUKE ÄR EJ ANSVARIGT FÖR NÅGRA SPECIELLA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖRLUSTER, OAVSETT OM DE INTRÄFFAR PÅ GRUND AV GARANTIBROTT ELLER OM DE BASERAS PÅ KONTRAKT.

Eftersom det på vissa platser inte är tillåtet att exkludera eller begränsa en underförstådd garanti, eller oförutsedda skador eller följdskador, är det möjligt att denna ansvarsbegränsning inte gäller dig.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands